

## Nota tecnica - Tabella di compatibilità per Inverter Trifase e Batterie SolarEdge Home

Questa tabella mostra la compatibilità tra gli Inverter Trifase SolarEdge Home e le batterie SolarEdge Home, nonché con le batterie di terze parti. Inoltre, indica il numero massimo di batterie o moduli batteria utilizzabili per ogni inverter. Per la compatibilità tra Network SolarEdge Home ed Inverter, consultare la [Nota tecnica sulla selezione del kit plug-in per il Network SolarEdge Home](#).

	Nome modello	Batteria SolarEdge Home - 48V	Batteria BYD - Box Premium LVS	Batteria LG Chem LV	Batteria SolarEdge Home - 400V
<b>Numero massimo di batterie per inverter</b>		1-5 moduli batteria per inverter	1-6 moduli batteria per inverter	Fino a 2 batterie per inverter (con RESU Plus)	Fino a 3 batterie per inverter
<b>Inverter Hub SolarEdge Home - Trifase</b>	SExxxK-RWB48	✓	✗	✗	✗
<b>Inverter trifase StorEdge</b>	SExxxK-RWS48xxxx	✓ <sup>2</sup>	✓	✓ <sup>3</sup>	✗
<b>Inverter trifase SolarEdge per stringhe corte</b>	SExxxK-RWBTEBxxx	✗	✗	✗	✓ <sup>1</sup>

1 In attesa del supporto della versione del firmware

2 Supportato dalla settimana di produzione 29 del 2021 ed esclusi i codici prodotto SE\*K-RWS48BEB4 "solo BYD". La settimana di produzione può essere identificata dal numero di serie dell'inverter. "SxWWYY" indica la settimana di produzione WW nell'anno YY. Ad esempio, "SJ3021" è stato prodotto nella settimana 30 del 2021

3 Esclusi i codici prodotto SE\*K-RWS48BEB4